



BENUTZERHANDBUCH

für

M+S Ladegerät

Lithium Lademaus



Batterieladegerät – Lithium Lademaus

Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig und bewahren Sie sie auf. Geben Sie sie im Falle einer Weitergabe des Gerätes an den Nutzer weiter.

Inhalt

Einleitung	2
Hinweise	2
1. Bestimmungsgemäße Verwendung	2
2. Warnhinweise	2
3. Gefahren	3
4. Sicherheit	3
5. Störungshinweise	4
6. Reinigung	4
7. Verpackung/Umweltschutz	4
8. Recycling-Information	4
Lieferumfang	5
Technische Beschreibung	5
Einsatzbereiche der Lademaus	6
Vorbereitung der Batterie	6
Ladezeit	7
Anschließen/Trennen der Lademaus	7
Besonderer Hinweis	7
Meldungen der Lademaus	8
Technische Beschreibung	9
Technische Daten	10
Konformitätserklärung	10
Service-Adresse / Impressum	10
Eingeschränkte Herstellergarantie in Europa	11

Batterieladegerät – Lithium Lademaus

Einleitung

Sie besitzen mit dieser Lademaus ein zuverlässiges Ladegerät für alle aufladbaren 12V- Lithium-Ionen- (Li-Ion), Lithium-Polymer- (Li-Po) oder Lithium-Eisenphosphat- (Li-FePO) -Batterien.

Sie können mit diesem Gerät:

- eine leere oder teil-entladene Lithium Batterie aufladen
- die Lebensdauer einer Lithium-Batterie bei regelmäßiger Anwendung deutlich verlängern

Im Schlafmodus wird die Stromaufnahme aus dem Stromnetz komplett abgeschaltet. Der Strom für die LED kommt von der angeschlossenen Batterie. Sinkt die Batteriespannung unter 13,2V lädt die Lademaus die angeschlossene Lithium-Batterie nach. Anschließend geht die Lademaus wieder in den Schlafmodus. Sie sparen damit Strom und helfen damit der Umwelt und Ihrem Geldbeutel.

Das verschieden farbig leuchtende Gehäuse informiert Sie zu jedem Zeitpunkt über den Zustand der Batterie und über den Betriebszustand des Ladegerätes.

Hinweise

1. Bestimmungsgemäße Verwendung



- Der bestimmungsgemäße Einsatz des Ladegerätes umfasst das Laden und die Ladungserhaltung von Fahrzeugbatterien in Lithiumtechnik, welche für die in den technischen Daten angegebene Spannung und den Ladestrom geeignet sind.
- Das Gerät darf nur unter Einhaltung der zugehörigen Gebrauchsanweisung und dieser Hinweise verwendet werden.
- Eine andere darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für eventuelle Schäden durch Missachtung der Anleitung und Hinweise haftet allein der Benutzer.

2. Warnhinweise



- Gerät nur in trockenen und geschlossenen Räumen betreiben!
- Verhindern Sie das Eindringen von Flüssigkeit in das Gerät!
- Lüftungsschlitze bzw. Gehäuse niemals zudecken!
- Halten Sie das Ladegerät fern von Wärmequellen!
- Setzen Sie das Ladegerät nicht starker Sonneneinstrahlung, Staubeentwicklung oder Stößen aus.

Batterieladegerät – Lithium Lademaus

- Verwenden Sie das Gerät nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen -15°C und $+40^{\circ}\text{C}$.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen, hohe Staubentwicklung, Luftfeuchtigkeit über 80% sowie Nässe.
- Wenn ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, Ladegerät vom Netz und von der Batterie trennen, so wie gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern. Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr möglich, wenn:
 - das Gerät keine Funktion mehr zeigt
 - sichtbare Beschädigungen aufweist
 - die Netzleitung beschädigt ist
 - Teile lose oder locker sind.

3. Gefahren



- Service und Reparaturarbeiten dürfen nur von einer Fachkraft oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.
- Bei zu erkennbaren Schäden, wie z.B. Rauchentwicklung, Eindringen von Flüssigkeiten etc., Gerät sofort vom Netz und von der Batterie trennen. Störung umgehend beseitigen lassen.



- Gefahr durch Verpolung, Kurzschluss – unbedingt die Sicherheitshinweise der Batteriehersteller beachten.

4. Sicherheit



- Während des Ladens für ausreichend Raumbelüftung sorgen!
- Ladevorgang regelmäßig kontrollieren.



- Offenes Feuer, offenes Licht und Funken in der Nähe des zu ladenden Akkus vermeiden (Explosionsgefahr durch Knallgas). Ladehinweise der Batteriehersteller beachten.

5. Störungshinweise

Bei Nichtfunktionieren des Gerätes folgende Punkte prüfen:

- Ist die Steckdose in Ordnung und führt sie Spannung?
- Ist die angeschlossene Batterie defekt oder tiefentladen?
- Ist das Gerät polungsrichtig angeschlossen?
- Um Schäden an Batterien zu vermeiden, unbedingt darauf achten, dass Batterien niemals tiefentladen werden.



6. Reinigung



- Vor dem Reinigen Netzstecker ziehen!
- Gehäuse nur mit feuchtem Tuch reinigen und danach trocken wischen. Lösungsmittel wie Verdünner oder Benzin sowie Scheuermittel zerstören die Oberfläche und den Aufdruck.
- Eindringen von Reinigungsmittel in das Geräteinnere verhindern.

7. Verpackung/Umweltschutz



- Bei der Entsorgung der Verpackung geltenden Gesetze zum Umweltschutz und zur Müllbeseitigung beachten.
- Entsorgung der Umverpackung ist mit dem normalen Hausmüll- bzw. der Altpapiersammlung möglich.

8. Recycling-Information



- Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von elektrischen Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie mit und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät kostenlos bei einer Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof) abgeben.



- Entsorgung mit dem normalen Hausmüll ist verboten.
- Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Gerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist.

Batterieladegerät – Lithium Lademaus

Lieferumfang

Zum Lieferumfang der Lademaus gehört:

- 1x Lademaus mit Netzkabel und Ladekabel
- 1x Batterieklemmen mit M+S Systemstecker
- 1x Batteriekabel mit Ringösen
- 1x Benutzerhandbuch



Technische Beschreibung

Nr.	Bezeichnung	Funktion
1	Lademaus	Gehäuse leuchtet je nach Betriebszustand
2	Netzkabel	Anstecken an das Stromnetz
3	Ladekabel	Zum Laden der Lithium-Batterie
4	M+S Systemstecker	Zum Anschluss verschiedener Ladeadapter
5	Batterieklemmen	Für das Anklemmen an die Batteriepole
6	Ringösenkabel	Zum Laden über den M+S Systemstecker (Nr. 4)

Batterieladegerät – Lithium Lademaus

Einsatzbereiche der M+S Lademaus

- Für 12 Volt Starter-Batterien, z.B. für Motorrad, Auto, Rasentraktor, usw.. in Li-Ion, Li-Po oder Li-FePO-Technik.
Zum Laden bis zu einer Batteriekapazität von 32Ah.



Warnung: Gerät niemals zum Laden von nichtaufladbaren Batterien verwenden! Unbedingt darauf achten, dass keine Blei-Batterien geladen werden (Explosionsgefahr durch Knallgasbildung).



BEACHTEN SIE DIE HINWEISE AUF DEN SEITEN 2 - 4!



Um Gefährdung zu vermeiden, ist bei Beschädigung der Netzanschlussleitung des Gerätes, diese durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person zu ersetzen!



- Die Lademaus ist vor Feuchtigkeit und Spritzwasser zu schützen!
- Die Lademaus kann im Betrieb handwarm werden!
- Vor Kinderhänden schützen!

Vorbereitung der Batterie

1. BEIM LADEN IM EINGEBAUTEN ZUSTAND MUSS DIE ZÜNDUNG DES FAHRZEUGS IMMER AUS SEIN!

2. Vergewissern Sie sich das keine Bleibatterie im Fahrzeug verbaut ist!



Achtung: Die Bleibatterie kann zu gasen beginnen. Batteriesäure ist stark ätzend. Vorschriften und Warnhinweise des Batterie- und Fahrzeugherstellers zur Batterieladung sind unbedingt zu beachten und haben Vorrang!



3. Während der Ladung den Zustand der Batterie kontrollieren.

Batterieladegerät – Lithium Lademaus

Ladezeit

Die Ladezeit hängt vom Ladezustand und der Kapazität der Batterie ab.

z.B.: ca. 20 Stunden für eine leere 15Ah Batterie.

Anschließen / Trennen der Lademaus

1. Vergewissern Sie sich, dass es sich um einen 12V- Li-Ion, Li-Po oder Li-FePO-Akkumulator handelt.
2. Verbinden Sie zuerst die rote Batterieklemme mit dem Pluspol der Batterie.
3. Verbinden Sie danach die schwarze Batterieklemme mit dem Minuspol der Batterie.
4. Verbinden Sie die Lademaus mit einer Netzsteckdose.



Diese Reihenfolge ist unbedingt einzuhalten!

Nach dem Laden:

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Trennen Sie die schwarze Batterieklemme vom Minuspol der Batterie.
3. Trennen Sie die rote Batterieklemme vom Pluspol der Batterie.



Diese Reihenfolge ist unbedingt einzuhalten!

Besonderer Hinweis



Dieses Ladegerät ist mit einem M+S SystemStecker ausgerüstet!
Falls Sie einen speziellen Ladadapter benötigen, kann Sie der Fachhandel beraten,
oder Sie finden diese und weitere Infos unter: <http://www.m-u-s.com>

Batterieladegerät – Lithium Lademaus

Meldungen der Lademaus

Gehäuse ...	Erklärung
leuchtet rot	Die Batterie ist defekt
Blinkt schnell rot	Polklemmen sind kurzgeschlossen oder die Batterie ist verpolt angeschlossen
blinkt schnell grün	Ladephase. Die Batterie wird geladen.
leuchtet grün	Keine Batterie angeschlossen.
blinkt grün	Schlaf-Modus / Batterie vollgeladen. ⇒ Die Lademaus überwacht die Batterie ohne Stromverbrauch aus dem Netz.

Batterieladegerät – Lithium Lademaus

Technische Beschreibung

Die Lademaus erzeugt aus der Netz-Wechselspannung eine niedrige Gleichspannung und einen Gleichstrom um 12V-Lithium-Batterien (Li-Ion, Li-Po oder Li-FePO-Akkus) aufzuladen.

Die Lademaus funktioniert mit einer Netzspannung von 100-240 V und mit einer Netzfrequenz von 50-60 Hz. Er kann damit weltweit eingesetzt werden.

Die Lademaus lädt die Batterie nach der CCCV-Ladekurve. Sie liefert am Beginn der Ladung einen konstanten Ladestrom von bis zu 800mA bis die Ladeschlussspannung von 14,4V erreicht ist. Anschließend wird die Batterie bei geringer werdendem Strom auf 14,4V gehalten. Ist die Ladung beendet schaltet sie in den Schlafmodus. In diesem Modus wird kein Strom aus dem Stromnetz benötigt.

Konnte die Batterie nicht mehr komplett aufgeladen werden leuchtet die Lademaus rot.

Während dem Schlafmodus überwacht die Lademaus permanent die Batteriespannung. Beim Unterschreiten von 13,2V schaltet sie sich wieder ein und lädt nach. Danach wird wieder zurück in den Schlafmodus geschaltet. Der Vorgang wiederholt sich immer wieder.

Im Schlafmodus wird die Lademaus von der angeschlossenen Batterie mit Strom versorgt. Eine Tiefentladung bei ausgestecktem Netzstecker durch die Lademaus ist jedoch ausgeschlossen, da beim Unterschreiten der Spannung von 13,2V die Batterie vom Ladegerät elektronisch getrennt wird.

Durch die elektronische Laderegulierung wird die Batterie immer auf einem Ladezustand von mindestens 90% gehalten. Die Lebensdauer der Batterie wird verlängert. Die Batterie ist immer startklar.

Batterieladegerät – Lithium Lademaus

Technische Daten

Ladestrom:	max. 0,8 A
Netzspannung:	100-240V / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 15VA
Geeignet für:	12V Lithium Start-Akkumulatoren Lil-on, Li-Po oder Li-FePO-Technik Laden: max. 32Ah / Pflegen: max 60Ah
Schutzart:	IP 44
Schutzklasse:	II
Geräteabsicherung:	gegen Überlastung, Verpolung, Kurzschluß und Übertemperatur
Gewicht:	320 g
Ladephasen:	CCCV-Ladung, Schlafmodus
Ladespannung:	max. 14,4V
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse, teilweise transparent

Konformitätserklärung

M+S Solution GmbH erklärt hiermit, dass das Batterieladegerät Lademaus (Typ: V1.0) die folgenden Standards erfüllt:

- EN60335-1, EN60335-2-29 gemäß den Bedingungen in der Direktive 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie)
- EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN55014-1, EN55014-2 gemäß den Bedingungen in der Direktive 2004/108/EG (Elektromagnetische Verträglichkeit)

Service-Adresse / Impressum

Service-Adresse:

M+S Solution GmbH
Bogenstraße 1
90530 Wendelstein <http://www.m-u-s.com>

Auf der Webseite finden Sie diese Betriebsanleitung auch als Download sowie weitere interessante Produkte zum Thema Batterieladen und Fahrzeuge schützen.

Impressum

© 2016 M+S Solution GmbH
Alle Rechte vorbehalten. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten (Stand: 22. Januar 2016).

Batterieladegerät – Lithium Lademaus

Eingeschränkte Herstellergarantie in Europa

Bitte beachten Sie, dass diese Eingeschränkte Herstellergarantie nicht die Ihnen nach der jeweils einschlägigen Rechtsordnung zustehenden gesetzlichen Rechte bezogen auf den Verkauf von Verbrauchsgütern beeinflusst.

Die M+S Solution GmbH („M+S“) gewährt Ihnen, dem Käufer des M+S Produktes, das sich in der Verkaufsverpackung befindet ("Produkt") die folgende Eingeschränkte Garantie.

Eingeschränkte Garantie:

Innerhalb der Garantiefrist werden nach dieser Eingeschränkten Herstellergarantie Material-, Konstruktions- oder Verarbeitungsmängel durch M+S oder durch eine von M+S autorisierte Kundendienststelle innerhalb einer wirtschaftlich angemessenen Frist kostenfrei durch Reparatur oder, sollte es M+S nach ihrem Ermessen für nötig erachten, durch Austausch des Produkts behoben. Die Durchführung der Garantie erfolgt entsprechend den Bedingungen dieser Eingeschränkten Herstellergarantie, es sei denn, zwingende gesetzliche Vorschriften sehen etwas anderes vor. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie ist nur in dem Land gültig und durchsetzbar, in dem das Produkt gekauft wurde, und setzt voraus, dass das Produkt von M+S auch für den Verkauf in diesem Land vorgesehen war. Haben Sie das Produkt in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder der Schweiz gekauft und war dieses von M+S ursprünglich für den Verkauf in einem dieser Länder vorgesehen, ist diese Eingeschränkte Herstellergarantie in allen oben genannten Ländern gültig und durchsetzbar. Einige Beschränkungen des Garantieservices können sich aufgrund länderspezifischer Produktbestandteile ergeben.

Garantiefrist

Die Garantiefrist beginnt mit dem Datum, an dem das Produkt erstmals von einem Endkunden erworben wird. Das Produkt kann aus mehreren Einzelteilen bestehen, für die unterschiedliche Garantiefristen gelten können (im Folgenden "Garantiefrist"). Die unterschiedlichen Garantiefristen betragen:

- a. Vierundzwanzig (24) Monate für alle Produkte und für Zubehör (unabhängig davon, ob das Zubehör in der Verkaufsverpackung enthalten war oder selbständig verkauft wurde) mit Ausnahme der Verschleißteile und Zubehör, welche unter (c) fallen;
- b. Sechzig (60) Monate für Ladegeräte der Marke M+S mit Ausnahme der Verschleißteile und Zubehör, welche unter (c) fallen;
- c. Dreißig (30) Tage auf folgenden Verschleißteile und Zubehör: Batterien, Akkus, Anleitungen und Cover

Die Garantiefrist wird durch spätere Weiterveräußerung, durch von M+S autorisierte Reparaturmaßnahmen oder durch Austausch des Produkts weder verlängert noch beginnt sie von neuem oder wird anderweitig beeinflusst. Unabhängig von dem Vorstehenden wird für während der Garantiefrist reparierte oder ausgewechselte Teile eine Garantiefrist von sechzig (60) Tagen ab dem Zeitpunkt der Reparatur bzw. der Auswechslung oder die für das Originalprodukt bestehende Restgarantiezeit gewährt, je nachdem welche der beiden Garantiefristen länger ist.

Wie nehmen Sie den Garantieservice in Anspruch?

Wenn Sie einen Anspruch nach dieser Eingeschränkten Herstellergarantie geltend machen wollen, bringen Sie bitte das Produkt oder den defekten Teil des Produkts (wenn es nicht das gesamte Produkt betrifft) zu einer von M+S autorisierten Verkaufsstelle. Sie können auch M+S anrufen (hierfür können nationale Telefongebühren oder Mehrwertdienste-Gebühren anfallen), um weitere Informationen zu erhalten, wie Sie Ihren Anspruch geltend machen können.

Für jede Geltendmachung von Ansprüchen nach dieser eingeschränkten Herstellergarantie müssen Sie M+S oder eine von M+S bevollmächtigte Kundendienst- oder Verkaufsstelle innerhalb einer angemessenen Frist nach der Entdeckung des angeblichen Mangels, in jedem Fall jedoch vor Ablauf der Garantiezeit, informieren.

Falls Sie einen Anspruch aus der Eingeschränkten Garantie geltend machen wollen, müssen Sie folgendes vorlegen:

- a. das Produkt (oder den betroffenen Teil) und
- b. den Originalkaufbeleg, der eindeutig den Namen und die Adresse des Verkäufers, das Datum, den Ort des Kaufes und den Produkttyp aufweist.

Was wird von der Eingeschränkten Herstellergarantie nicht umfasst?

1. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie umfasst weder die Benutzerhandbücher noch irgendwelche von Dritten gelieferte Software, Einstellungen, Inhalte, Dateien oder Links, unabhängig davon, ob diese in dem Produkt enthalten sind oder auf das Produkt heruntergeladen wurden und unabhängig davon, ob diese während der Installation, der Montage, des Transports oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in der Auslieferungskette eingefügt wurden oder von Ihnen auf andere Weise irgendwie erlangt wurden. M+S gewährleistet nicht, dass jede M+S Software Ihren Anforderungen entspricht, mit jeder von Dritten gelieferten Hardware oder Software kompatibel ist, dass der Arbeitsablauf jeder Software ununterbrochen oder fehlerfrei funktioniert oder dass jeder Softwarefehler korrigierbar ist oder korrigiert wird.
2. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie umfasst nicht a) normale Abnutzung (einschließlich jeglicher Abnutzung von Akkus oder Displays), b) Mängel, die auf grobe Behandlung zurückzuführen sind (einschließlich jeglicher Mängel, die durch scharfe Gegenstände, durch Biegen, Druck oder Fallenlassen etc. entstehen) oder c) Mängel oder Schäden, die durch nicht sachgerechte Nutzung des Produkts entstehen, einschließlich der Benutzung, die im Widerspruch zu den Anweisungen von M+S (zum Beispiel nach den in dem Benutzerhandbuch enthaltenen Anleitungen) steht d) Mängel oder Schäden, die durch nicht sachgerechten Einbau des Produkts entstehen, einschließlich der und/oder e) sonstige Ereignisse, die nicht im zumutbaren Einflussbereich von M+S liegen.

Batterieladegerät – Lithium Lademaus

3. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie umfasst keine Mängel oder angeblichen Mängel, die auftreten, weil das Produkt mit einem beliebigen anderen Produkt, Zubehör, Software und/oder Diensten, die nicht durch M+S hergestellt oder zur Verfügung gestellt wurden, benutzt oder verbunden wurde oder in sonstiger Weise, die nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht, benutzt wurde.
4. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie gilt nicht, wenn das Produkt von einer anderen als einer autorisierten Kundendienststelle geöffnet, verändert oder repariert wird, wenn es mit nicht genehmigten Ersatzteilen repariert wird oder wenn die Produkteriennummer entfernt, gelöscht, verunstaltet oder verändert wurde oder in irgendeiner Form unlesbar ist, wobei die Entscheidung darüber in das alleinige Ermessen von M+S gestellt wird.
5. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie findet keine Anwendung, wenn das Produkt Feuchtigkeit, Nässe oder extremen Temperatur und Umweltbedingungen oder einem raschen Wechsel derselben, Korrosion oder Oxidation ausgesetzt wurde, Nahrungsmittel oder Flüssigkeiten darüber verschüttet wurden oder chemische Substanzen eingewirkt haben.

Wichtige Anmerkungen

M+S erwirbt das Eigentum an allen Teilen des Produktes oder anderen Ausstattungsgegenständen, die M+S ersetzt hat. M+S und die von M+S autorisierten Verkaufs- und Kundendienststellen behalten sich das Recht vor, Bearbeitungsgebühren zu erheben, falls das Produkt nicht von den Bedingungen der Eingeschränkten Herstellergarantie umfasst wird. Für die Reparatur oder den Austausch des Produkts darf M+S neue, erneuerte oder neuwertige Produkte oder Teile verwenden.

Ihr Produkt kann landesspezifische Elemente, einschließlich Software, enthalten. Im Falle des Reexports des Produkts vom ursprünglichen Bestimmungsland in ein anderes Land kann das Produkt landesspezifische Elemente enthalten, die nicht als Mangel im Sinne dieser Eingeschränkten Herstellergarantie gelten.

Die SIM-Karte sowie das Mobilfunknetz und/oder ein anderes Netz oder System, auf dem einige Produkte betrieben werden, werden von einer dritten Partei, zum Beispiel von einem unabhängigen Betreiber, bereitgestellt. Aus diesem Grunde übernimmt M+S mit dieser Garantie keine Haftung für den Betrieb, die Verfügbarkeit, die Netzabdeckung, die Dienste oder die Reichweite des Mobilfunknetzes oder eines anderen Netzes oder Systems.

Haftungsbeschränkung

Diese Eingeschränkte Herstellergarantie beinhaltet Ihre einzigen und ausschließlichen Rechtsbehelfe gegenüber M+S und ist M+S einzige und ausschließliche Haftung für Mängel an Ihrem Produkt. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie ersetzt jede anderweitige Garantie und Haftung von M+S, unabhängig davon, ob solche mündlich, schriftlich, oder aufgrund gesetzlicher (nicht zwingender) Bestimmungen oder vertraglich eingeräumt worden sind oder aufgrund unerlaubter Handlung oder auf andere Weise entstehen, einschließlich und ohne Einschränkung und soweit nach dem anwendbaren Recht zulässig, jegliche stillschweigende Bedingungen, Garantien oder andere Bedingungen bezüglich ausreichender Qualität oder der Nutzungseignung. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie schließt weder i) Ihre gesetzliche Rechte nach dem jeweils anwendbaren Recht noch ii) Ihre Ansprüche gegenüber dem Verkäufer des Produkts aus oder beschränkt diese.

Soweit es das anwendbare Recht erlaubt, haftet M+S nicht für den Verlust, für die Beschädigung oder für die Verfälschung von Daten, für den Verlust von Profiten, der Gebrauchsfähigkeit oder Funktionsfähigkeit des Produkts, für Geschäftsverluste, Vertragsverluste, Verluste der Einkommensquelle oder Verluste von zu erwarteten Einsparungen, erhöhte Kosten oder Ausgaben für indirekten Verlust oder Schäden, Folgeverlusten oder -schäden oder für außergewöhnliche Verluste oder Schäden.

M+S Haftung ist der Höhe nach auf den Anschaffungswert des Produkts begrenzt.

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für den Fall, dass M+S vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt oder im Falle des Todes oder für Personenschäden, wenn diese(r) auf M+S Fahrlässigkeit beruht bzw. beruhen.

Hinweis:

Ihr Produkt ist ein technisch ausgefeiltes elektronisches Gerät. M+S fordert Sie mit Nachdruck auf, sich mit dem Benutzerhandbuch und den Anleitungen, die für und zusammen mit dem Produkt übergeben werden, vertraut zu machen.